

Frequenzumwandler OLI CMT35



Frequenz- und Spannungswandler mit Dauermagneten sind zum fortlaufenden Antrieb von VH-Hochfrequenz-Betonrüttlern geeignet. Entwickelt für den Dauerbetrieb S1. Zuverlässiges Material und innovative Baulösungen gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit. Mehrere Innenrüttler können gleichzeitig angeschlossen werden, solange der Gesamtstromverbrauch den Ausgangsstrom des Wandlers nicht überschreitet. - Überlastungsschutz, - Aluminium-Gehäuse, Rahmen und Abdeckungen pulverbeschichtet, - Zwangsbelüftung, - kein Überhitzen, - optimale Kühlung, - wartungsfrei. Technische Daten: - Eingang: Spannung: 400 V 3 Ph 50 Hz, Strom: 6 A, Leistung: 3,3 kW, - Ausgang: Spannung: 42 V +/- 10 %, 3 Ph, 200 Hz, Strom: 36 A, Leistung: 2,6 kVA, - Ausgänge: 3, - auf Rädern, - Versorgungskabel: 5,0 lfm mit 5-Pin CEE-Stecker, - Anschlussmöglichkeiten: 3x VHN38 oder 3x VHN50 oder 3x VHN59 oder 2x VHP50 oder 2x VHP59 oder 1x VHP65, - Gewicht: 41 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZCM35T1	Frequenzumwandler OLI CMT35 3Ph 400V/50Hz/2,6kVA, Motorschutz, Räder, 3Stk/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at