PRODUKTINFO

Frequenzumwandler OLI CMM15



Frequenz- und Spannungswandler mit Dauermagneten sind zum fortlaufenden Antrieb von VH-Hochfrequenz-Betonrüttlern geeignet. Entwickelt für den Dauerbetrieb S1. Zuverlässiges Material und innovative Baulösungen gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit. Mehrere Innenrüttler können gleichzeitig angeschlossen werden, solange der Gesamtstromverbrauch den Ausgangsstrom des Wandlers nicht überschreitet. - Überlastungsschutz, - Aluminium-Gehäuse, Rahmen und Abdeckungen pulverbeschichtet, - Zwangsbelüftung, - kein Überhitzen, - optimale Kühlung, - wartungsfrei. Technische Daten: - Eingang: Spannung: 230 V 1 Ph 50 Hz, Strom: 6 A, Leistung: 1,1 kW, - Ausgang: Spannung: 42 V +/- 10 %, 3 Ph, 200 Hz, Strom: 14 A, Leistung: 1,0 kVA, - Ausgänge: 1, - Tragegriff, - Versorgungskabel: 3,5 lfm mit Schuko-Stecker, - Anschlussmöglichkeiten: 1x VHN38 oder 1x VHN50 oder 1x VHN59, - Gewicht: 25 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZCMM15	Frequenzumwandler OLI CMM15 1Ph 230V/50Hz/1,0kVA, Motorschutz, Rahmen, 12Stk/Pal	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at